

## COMfortel® 2600

Professionelles Systemtelefon mit großem TFT-Touchdisplay, bis 105 Funktionstasten und vorbereitetem Anrufbeantworter.

- Großes TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Erkennung der Anschlussart S<sub>0</sub> oder U<sub>P0</sub>
- Beste akustische Eigenschaften
- Telefonbuch für 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Headset-Anschluss mit DHSG-Unterstützung für schnurlose Headsets
- Komfortabler Anrufbeantworter mit ruftypabhängigen Ansagen (zusätzliche SD-/SDHC-Karte erforderlich)
- Stromversorgung über den Systemanschluss; kein separates Netzteil erforderlich
- USB-Port für CTI (TAPI) und zur Gerätekonfiguration
- Menüsprache einstellbar
- Erweiterbar mit 3 Tastenmodulen COMfortel Xtension300



Sie sind Vieltelefonierer und legen Wert auf moderne Kommunikationsmittel? Dann ist das COMfortel 2600 genau das richtige Systemtelefon für Sie. Es präsentiert sich in einem hochwertigen, modernen Design und bietet eine Fülle praktischer Funktionen. Die Menüführung und Bedienung des Telefons erfolgt einfach und intuitiv über die Touchfunktion des großen Farbdisplays. Komfort- und Systemfunktionen bedienen Sie direkt per Tastendruck und den aktuellen Status erkennen Sie sofort über eine LED in der Taste. Über die integrierte USB-Schnittstelle erfolgt die TAPI-Anbindung um, z. B. direkt aus Outlook-Kontakten, wählen zu können.

In jedem COMfortel 2600 steckt ein komfortabler Anrufbeantworter mit vielen nützlichen Funktionen wie Gesprächsmitschnitt, Fernabfrage und der Möglichkeit für separate Ansagen für individuelle Anruferkreise. Den Anrufbeantworter können Sie bei Bedarf, einfach durch Stecken einer handelsüblichen SD-/SDHC-Karte, aktivieren.

Das COMfortel 2600 unterstützt die automatische Erkennung der Anschlussart – eine Erfindung von Auerswald. Damit kann das Telefon direkt und ohne Umbau, wahlweise an einem S<sub>0</sub>- oder U<sub>P0</sub>-Port einer Telefonanlage betrieben werden. Das COMfortel 2600 steht in den Farben schwarz und weiß zur Verfügung.

Und sollten Ihnen die 15 programmierbaren Funktionstasten des COMfortel 2600 nicht genügen, können Sie das Telefon mit bis zu 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300, erweitern. Zusammen mit den 15 Tasten im Telefon stehen dann bis zu 105 Funktionstasten zur Verfügung.

## Features

### Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- ISDN-Leistungsmerkmale der Auerswald Telefonanlage werden unterstützt
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonschaltung
- Online-Namensuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (15), 2 Ebenen
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart S<sub>0</sub> oder U<sub>P0</sub>

### Anrufbeantworterfunktion (COMfortel Voicemail)

- Aktivierung durch Stecken einer SD-/SDHC-Karte
- Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
- Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung
- Einfache Aktivierung über die Funktionstasten
- Gesamtkapazität abhängig vom Speicher (1 GB entsprechen etwa 30 Std. Aufzeichnungszeit)
- Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz)
- Max. 250 Ansagen und 250 Nachrichten
- Rufannahme und Ansage abhängig von Ruftyp und -nummer

### Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie<sup>1</sup>
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmander Business, Business 19"

<sup>1</sup> Erweiterungsmodul mit einem internen S<sub>0</sub>-Port in der Anlage erforderlich

## Technische Daten

- **Systemanschluss:** S<sub>0</sub>/U<sub>P0</sub>-Port
- **Betriebsspannung:** über den internen S<sub>0</sub>- oder U<sub>P0</sub>-Port der Telefonanlage
- **Leistungsaufnahme:** min. 1,1 W, max. 1,9 W
- **Tastenerweiterungsmodule<sup>2</sup>:** max. 3 Xtension300-Module mit je 30 Funktionstasten in 2 Ebenen
- **USB-Schnittstelle:** USB-Client (Programmierung / TAPI)
- **Headset:** separate Schnittstelle für dynamische Headsets
- **Display:** 4,3" TFT-Farbdisplay mit 480 x 272 Pixeln und resistivem Touch
- **LEDs:** 18 (teilweise mehrfarbig)
- **Bedienelemente:** Wähltastatur mit Vanity-Code, 12 Funktionstasten, 15 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- **Speicher (optional):** SD-/SDHC-Karte, bis 8 Gigabyte empfohlen
- **Telefonhörer:** Wideband-Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompatibel
- **Lautsprecher:** 8 Ohm, Ø 54 mm
- **Gabelumschalter:** magnetischer Schaltkontakt
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farben:** schwarz, weiß
- **Abmessungen (B x H x T):** 275 mm x 128/150/170 mm x 210 mm
- **Gewicht (ohne Erweiterungsmodule):** ca. 1.050 g
- **Sicherheit:** CE
- **Unterstützte Betriebssysteme:** Microsoft Windows, Apple Mac OS X und Linux

<sup>2</sup> Bei Verwendung eines oder mehrerer COMfortel Xtension300 ist ein Netzteil COMfortel XT-PS erforderlich.

## Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 2600
- Handapparat (Wideband-Audio) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung
- CD mit Einrichtungsprogramm und Tools für Microsoft Windows (ab XP), Apple Mac OS X und Linux
- Bedienhandbuch auf CD (PDF-Dokument)

## Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel 2600, weiß
- **Artikelnummer:** 90117
- **EAN-Code:** 4019377901175

- **Bezeichnung:** COMfortel 2600, schwarz
- **Artikelnummer:** 90116
- **EAN-Code:** 4019377901168

Copyright © 2013 Auerswald GmbH & Co. KG  
Version 1.0 - Technische Änderungen vorbehalten